
Asus ZenBook UX303U Vervanging van de batterij

Vervang de batterij van je Asus ZenBook in het geval dat je laptop traag is, je batterij snel leegloopt of niet werkt als deze niet is aangesloten.

Geschreven door: Dean Anderson



Dit document is aangemaakt op 2021-01-23 04:32:03 PM (MST).

INTRODUCTIE

Deze handleiding toont je hoe je een oude of kapotte batterij in je Asus ZenBook UX303U laptop kunt vervangen.

GEREEDSCHAPPEN:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)

ONDERDELEN:

- Asus C31N1339 Replacement Battery (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Achterste paneel



- Verwijder de twee ronde, rubberen voeten aan de scharnierkant van de laptop.


Stap 2



- Verwijder de elf 4 mm lange Phillips #00 schroeven uit het achterste paneel.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 3






- Wrik het achterste paneel los van de laptop met behulp van een plastic openingstool.

Stap 4 — Batterij






- Trek de speakerkabel, met behulp van je vingers of een plastic openingstool, uit de vier bevestigingsklemmen.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 5






- Verwijder alle zeven 2 mm lange Phillips #00 schroeven rondom de batterij.

Stap 6







- Trek de speakeraansluiting richting de zijkant van de laptop om deze los te koppelen van het contact.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 7






- Til de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.

⚠ Wrik nooit het contact zelf omhoog, aangezien je daarmee riskeert het moederbord te beschadigen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 8






- Til de batterij en de speakers omhoog en trek deze uit de laptop.

⚠ Check bij het verwijderen van de batterij of de kabelmodule die het touchpad aan het moederbord verbindt niet aan de batterij is blijven plakken of hangen. Let er bij het verwijderen van de batterij dus op dat je deze kabelmodule niet beschadigt.

Stap 9



- Verwijder de speakers van de oude batterij.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

© iFixit — CC BY-NC-SA