
Audio Technica ATH-AD500 Rechterkoptelefoonkabel vervangen

Geschreven door: Melanie Reis



Dit document is aangemaakt op 2022-07-20 08:33:23 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Deze reparatiehandleiding helpt u bij het volgende:

- installeer de juiste hoofdtelefoonkabel
- repareer geluid in rechter luidspreker

GEREEDSCHAPPEN:

- Desoldering Braid (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Soldering Workstation (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Luidspreker



- Verwijder de oorkussens door ze van de grill te verwijderen.

Stap 2



- Verwijder alle vier de schroeven van 1 cm aan de binnenkant van de hoofdtelefoon met een #1 kruiskop.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Stap 3




- Verwijder de luidspreker van de grill door deze naar buiten te trekken.

⚠ Verwijder de luidspreker voorzichtig, zodat u de draden niet eruit trekt.

Stap 4 — Rechter koptelefoonkabel







- Verwijder de draden door zowel de rode als de gele draden te desolderen met behulp van de soldeerbout en desoldeerlint. Als je hulp nodig hebt, zie Hoe moet je (de-)solderen?.

⚠ De gebieden waar u hebt gesoldeerd, zullen heet zijn, dus laat de soldeerverbindingen afkoelen voordat u ze weer aanraakt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5





- Verbind de nieuwe rode en gele draden door de draden opnieuw te solderen met behulp van de soldeerbout. Als je hulp nodig hebt, zie Hoe moet je (de-)solderen?.

⚠ De gebieden waar u hebt gesoldeerd, zullen heet zijn, dus laat de soldeerverbindingen afkoelen voordat u ze weer aanraakt.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.

© iFixit — CC BY-NC-SA