
# Backbona One Vervanging van het linker moederbord

Zie hier hoe je het moederbord in het linker handvat van je Backbone One controller vervangt.

Geschreven door: Adriana Zwink





© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om het moederbord in het linker handvat van je Backbone One te vervangen.

## GEREEDSCHAPPEN:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- ESD Safe Tweezers Blunt Nose (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven los te draaien.

## Stap 2 — Draai de bovenste behuizing










- Til het bovenste deel van de behuizing omhoog.
- Klap de bovenste behuizing naar links en leg deze op de behuizing van de controller.

⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.





© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Stap 3 — Verwijder de beschermtape

- Gebruik een pincet om het stuk gele beschermtape, welke over de aansluiting van de interconnectkabel heen is geplaatst, te verwijderen.


## Stap 4 — Open de ZIF-aansluiting

- Gebruik de punt van je openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting te openen door deze omhoog te duwen.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 5 — Koppel de interconnectkabel los

- Gebruik je vingers om de interconnectkabel uit het contact los te koppelen.

## Stap 6





- Verwijder het bovenste deel van de linker controllermodule.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Stap 7 — Verwijder de schroef





- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 5.9 mm lange schroef, die de trigger bevestigt, te verwijderen.

ⓘ De schroef is moeilijk bereikbaar. Steek je schroevendraaier in een hoek van ongeveer 45 graden in het toestel.

## Stap 8 — Verwijder de trigger







- Verwijder de linker trigger.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Stap 9 — Verwijder de bumper





- Gebruik je vingers om de linker bumper te verwijderen.

## Stap 10 — Verwijder de schroeven





- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven te verwijderen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Stap 11 — Verwijder het moederbord





- Verwijder het moederbord.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.

Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.



© iFixit — CC BY-NC-SA 